

WAZU-M/MF

Material: Messing vernickelt
Klemmeinsatz: PA, VO nach UL94
Dichteinsatz: Elastomer
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C
Schutzart: IP 65

Material: brass, nickel-plated
Clamping insert: PA, VO acc. to UL94
Sealing insert: elastomere
O-ring: NBR
Temperature range: -40 °C to 100 °C
Protection type: IP 65



Auf Anfrage
on request


154.04

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG	 mm	H mm	GL mm	 mm	HUGRO No.
M 16 x 1,5	19/17	21	6	4 x 1,4	154.17144.04
M 16 x 1,5	19/17	21	6	2 x 3	154.17302.04
M 20 x 1,5	22	23	6	6 x 3	154.20306.04
M 20 x 1,5	22	23	6	2 x 5	154.20502.04
M 25 x 1,5	30	25	7	4 x 6	154.25604.04
M 25 x 1,5	30	25	7	3 x 7	154.25703.04
M 32 x 1,5	40	31	8	4 x 9	154.32904.04
M 32 x 1,5	40	31	8	6 x 6,5	154.32656.04
M 40 x 1,5	50	37	8	7 x 9	154.40907.04
M 40 x 1,5	50	37	8	2 x 15	154.40152.04
M 63 x 1,5	68/64	38	10	6 x 12	154.63126.04
M 63 x 1,5	68/64	38	10	3 x 18	154.63183.04
Pg 9	17	21	6	4 x 1,4	154.09144.04
Pg 9	17	21	6	2 x 3	154.09302.04
Pg 11	20	22	6	3 x 3	154.11303.04
Pg 11	20	22	6	2 x 4	154.11402.04
Pg 13,5	22	23	6,5	3 x 4	154.13403.04
Pg 13,5	22	23	6,5	2 x 5	154.13502.04
Pg 16	24	24	6,5	4 x 4	154.16404.04
Pg 16	24	24	6,5	6 x 4	154.16406.04
Pg 16	24	24	6,5	3 x 5,6	154.16563.04
Pg 16	24	24	6,5	2 x 6	154.16602.04
Pg 21	30	25	7	4 x 6	154.21604.04
Pg 21	30	25	7	3 x 7	154.21703.04
Pg 29	40	31	8	6 x 6,5	154.29656.04
Pg 29	40	31	8	4 x 9	154.29904.04
Pg 36	50	37	8	7 x 9	154.36907.04
Pg 36	50	37	8	2 x 15	154.36152.04
Pg 48	64	38	10	6 x 12	154.48126.04
Pg 48	64	38	10	3 x 18	154.48183.04
3/8" NPT	19/17	21	15	4 x 1,4	154.39144.04
3/8" NPT	19/17	21	15	2 x 3	154.39302.04
1/2" NPT	24/22	23	13	2 x 5	154.19502.04
1/2" NPT	24/22	23	13	3 x 4	154.19403.04
3/4" NPT	30	25	13	4 x 6	154.35604.04
3/4" NPT	30	25	13	3 x 7	154.35703.04
1" NPT	40	31	19	6 x 6,5	154.75656.04
1" NPT	40	31	19	4 x 9	154.75904.04



Montagehinweis:

Der Kabeldurchmesser darf 20% des Bohrungsdurchmessers, max. jedoch 1 mm, unterschreiten.

Notice:

Cable diameter should not be less than 20% of hole diameter but the difference between hole and cable diameter should never exceed 1 mm.

Bolzen zum Verschließen nicht gebrauchter Bohrungen siehe Kapitel Zubehör - Serie 683

Plugs for closing of not used holes see chapter accessories - series 683